

KeContact P30x
Update Anleitung
Software-Paket 1.5



Automation by innovation.

Hinweise zu diesem Handbuch

Im Handbuch finden Sie an verschiedenen Stellen Hinweise und Warnungen vor möglichen Gefahren. Die verwendeten Symbole haben folgende Bedeutung:



WARNUNG!

- Bedeutet, dass Tod oder schwere Körperverletzung eintreten können, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



VORSICHT!

- Bedeutet, dass ein Sachschaden oder leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

ACHTUNG

- Bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



- Mit dieser Warnung wird auf die möglichen Folgen beim Berühren von elektrostatisk empfindlichen Bauteilen hingewiesen.

Hinweis

Anwendungstipps und nützliche Infos werden mit "Hinweis" gekennzeichnet. Sie enthalten keine Information, die vor einer gefährlichen oder schädlichen Funktion warnt.

- Dieser Pfeil markiert **Arbeitsschritte**, die Sie ausführen sollen.

© KEBA 2017

Änderungen im Sinne der technischen Weiterentwicklung vorbehalten. Angaben erfolgen ohne Gewähr. Wir wahren unsere Rechte.

Sämtliches geistige Eigentum, darunter auch Warenzeichen und Urheberrechte, ist Eigentum der jeweiligen Besitzer. Jegliche unerlaubte Verwendung solchen geistigen Eigentums ist ausdrücklich untersagt.

Dokument: Version 1.00 / Artikel Nr.: -

KEBA AG, Postfach 111, Gewerbepark Urfahr, A-4041 Linz

Tel.: +43 / 732 / 70 90-0, Fax: +43 / 732 / 73 09 10, E-Mail: keba@keba.com, www.keba.com

Änderungsverzeichnis

Version: V1.00	Date: 13.10.2017
Page	Description
-	Erste Version der Anleitung
-	-
-	-
-	-

Inhalt

1	Software Update SW 1.5	4
1.1	Identifikation der installierten Software-Version	4
2	Installationsschritte	5
2.1.1	Update über WebUI (User Interface)	5
2.1.2	Update über OCPP	6
2.1.3	Update über USB	7

1 Software Update SW 1.5

Der Name der Updatedatei ist folgender:

kemove-bundle-p30-oneoff-1.5.0_40044.keb

1.1 Identifikation der installierten Software-Version

Überprüfen Sie vor dem Update bitte die Software-Version Ihrer KeContact P30 x-series. Die aktuelle Version kann über das Web-Interface der KeContact P30x abgelesen werden. Bitte informieren Sie sich im Konfigurationshandbuch darüber, wie man sich mit dem Web-Interface der KeContact P30x verbindet.

Um das Software Update 1.5 installieren zu können, muss auf der KeContact P30 x-Serie das Software Update 1.4 installiert sein.

Hinweis

Wenn die Software auf Ihrer KeContact P30 x-Serie älter als das SW Package 1.4 ist, dann wird das Update fehlschlagen.

Wie Sie Software Update 1.4 einspielen können, entnehmen Sie aus der Anleitung „P30 Update Guide SW 1.4“. Dieses finden Sie im „Software-Update 1.4 Download File.“

2 Installationsschritte

2.1.1 Update über WebUI (User Interface)

Hinweis

Dieses Softwareupdate kann nicht über das WebUI installiert werden.

2.1.2 Update über OCPP

- ▶ Sie können Ihre KeContact P30x über OCPP aktualisieren. Wählen Sie dazu den nachfolgenden FTP-Link.

<ftp://keba-update:emobility@ftp.keba.com/KeContactP30-SWpackage1-5.keb>

Hinweis

Der oben angeführte FTP-Link kann nicht erreicht werden, wenn die KeContact P30x in einem geschlossenen Netzwerk ist und keine Internetverbindung hat.

Für Anweisungen wie der FTP Link via OCPP zu verwenden ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Backend Provider.

- ▶ Bitte warten Sie, bis alle Software-Komponenten aktualisiert wurden. Sie können den aktuellen Status der Komponentenversionen mit der Information in den Release Notes vergleichen.
Die KeContact P30x startet automatisch neu. Führen Sie keinen manuellen Neustart durch.

2.1.3 Update über USB

- ▶ Vorbereitung des USB Sticks: Erstellen Sie einen Ordner "UPD" auf einem FAT32 formatierten USB Stick.
- ▶ Kopieren Sie die Datei " KeContactP30-SWpackage1-5.keb " in den Ordner "UPD".
- ▶ Stecken Sie den USB Stick in den USB Anschluss der KeContact P30x. Das Update startet automatisch. Am Display erscheint die Anzeige "**USB...Updating P30_1.5**".
- ▶ Stecken Sie den USB Stick ab, wenn auf dem Display "**Remove USB...**" angezeigt wird.
- ▶ Bitte warten Sie, bis alle Software-Komponenten aktualisiert wurden.
Die KeContact P30x startet automatisch neu. Führen Sie keinen manuellen Neustart durch.

Während dem Neustart blinken die LEDs der P30x entsprechend einer bestimmten Sequenz. Die zeitliche Abfolge kann abweichend sein. Nach 1-2 Minuten erscheint auf dem Display die Nachricht "**Stopping Service**".

Nach ca. 30 Sekunden bis zu 1 Minute, blinken (atmen) alle LEDs orange.



Nach dem update startet die KeContact P30x neu, dabei ist folgende Sequenz der LEDs zu beobachten:



PDC ist aktiv



CPM ist aktiv



Wallbox ist online

Hinweis

Die Sequenz der LEDs ist auch bei einem Update über OCPP genau gleich.

